

DS 8/128

Centrale d'allarme



Caratteristiche tecniche

Centrale allarme 8 zone espandibili a 32/64/128 a seconda delle versioni

Ingressi NC – Bilanciati – Doppio bilanciamento

8 uscite Open Collector

Doppio Bus

Uscita sirena esterna

Uscita sirena interna

Interfaccia RJ45 per programmazione vocale

Tamper antiapertura

Modulo GSM integrato

Ingresso tamper

Alimentatori da 3,5 A - 5 A

Guscio plastico o metallico

Funzionamento da -10°C a +55°C

Dimensioni Box S: 28x31x9 cm, Box L: 34x50x9 cm

Funzioni

Programmazione tramite tastiera LCD o PC

9 aree indipendenti

Inserimento ad aree o a gruppi

15 modalità di gestione ingresso

40 modalità di uscita

Modulo vocale con personalizzazione degli ingressi

Gestione GSM e telefoni per gestione remota

Storico con filtro di visualizzazione di 500 eventi

Possibilità di esclusione tastiera concentratore e TAG

Test completo impianto

Test periferiche

Programmazione TAG in tastiera

Espansione di zona tramite concentratori 8 ingressi

Applicazione Smartphone



Domotica



Software PC



Tastiera capacitiva in vetro



Sirena esterna



Sirena interna



Integrazione radio



Inseritore + chiavetta TAG

